

Marquage	Nom	Voyant	Statut	Description
PWR	Alimentation (Power)	Vert	Fixe	Le routeur est alimenté.
		-	Éteint	Le routeur n'est pas alimenté.
SYS	Système	Vert	Clignotement lent	Le système s'exécute correctement.
		Vert	Clignotement rapide	Le système démarre ou redémarre.
		Rouge	Fixe	Un défaut est survenu. Il ne peut pas être corrigé automatiquement et nécessite une intervention manuelle.
		-	Éteint	Le système n'est pas en cours d'exécution ou se réinitialise.
USB	Port USB	Vert	Fixe	Le système a été mis à jour ou configuré à l'aide d'une clé USB.
		Vert	Clignotement	Le système est en cours de mise à jour ou de configuration à l'aide d'une clé USB.
		Rouge	Fixe	Échec de la mise à jour ou de la configuration du système à l'aide d'une clé USB.
		-	Éteint	Aucune clé USB n'est connectée, l'interface USB ou le témoin est défaillant.
iNET	Indicateur iNET	Vert	Fixe	Le service réseau est activé.
		-	Éteint	Le service réseau est indisponible.
CTRL	Indicateur CTRL	Vert	Fixe	L'appareil est connecté au contrôleur.
		Vert	Clignotement	Le déploiement plug-and-play est en cours via le centre de requête d'enregistrement.
		-	Éteint	L'appareil n'est pas connecté au contrôleur.
WWAN	Indicateur WWAN	Vert	Fixe	La connexion 4G/3G/2G a été établie ou est active.
		Vert	Clignotement	Des données sont transmises/reçues via le réseau 4G/3G/2G.
		-	Éteint	La connexion 4G/3G/2G n'a pas pu être établie ou est inactive.
RSSI	Indicateur RSSI	Vert	Fixe	Le signal 4G/3G/2G est excellent.
		Vert	Clignotement rapide	Le signal 4G/3G/2G est correct.
		Vert	Clignotement lent	Le signal 4G/3G/2G est faible.
		-	Éteint	Aucun signal 4G/3G/2G disponible.
GE8 et GE9	Indicateur GE8 et GE9	Vert	Fixe	Un lien a été établi sur l'interface.
		Vert	Clignotement	Des données sont transmises/reçues sur l'interface GE correspondante.
		-	Éteint	Aucun lien ne peut être établi.
GE0 – GE7	Indicateur interface LAN (GE0 à GE7)	Vert	Fixe	Un lien a été établi sur l'interface LAN.
		Vert	Clignotement	Des données sont transmises/reçues sur l'interface LAN correspondante.
		-	Éteint	Aucun lien ne peut être établi sur l'interface LAN.